TOP2

obwód nr 1 — LINIA P1 — C2A–1P — Projekt. kable rev. 2 — YKY 2x4 — –100m–

M2.1.1 — YKY 2x2,5 6m — M2.1.2 — YKY 2x2,5 6m — M2.1.3 — YKY 2x2,5 6m — M2.1.4 — YKY 2x2,5 6m — M2.1.5 — YKY 2x2,5 6m — M2.1.6 — YKY 2x2,5 6m — M2.1.7 — YKY 2x2,5 6m — M2.1.8 — YKY 2x2,5 6m — M2.1.9 — P2 — Ltot=98m

obwód nr 2 — LINIA P2 — C2A–1P — Projekt. kable rev. 2 — YKY 2x4 — –79m–

M2.2.1 — YKY 2x2,5 6m — M2.2.2 — YKY 2x2,5 6m — M2.2.3 — YKY 2x2,5 6m — M2.2.4 — YKY 2x2,5 6m — M2.2.5 — YKY 2x2,5 6m — M2.2.6 — YKY 2x2,5 6m — M2.2.7 — YKY 2x2,5 6m — M2.2.8 — YKY 2x2,5 6m — M2.2.9 — YKY 2x2,5 6m — M2.2.10 — YKY 2x2,5 6m — M2.2.11 — YKY 2x2,5 6m — M2.2.12 — P2 — Ltot=95m

obwód nr 3 — LINIA P3 — C2A–1P — Projekt. kable rev. 2 — YKY 2x4 — –87m–

M2.3.1 — YKY 2x2,5 17m — M2.3.2 — YKY 2x2,5 6m — M2.3.3 — YKY 2x2,5 6m — M2.3.4 — YKY 2x2,5 6m — M2.3.5 — YKY 2x2,5 6m — M2.3.6 — YKY 2x2,5 6m — M2.3.7 — YKY 2x2,5 6m — M2.3.8 — YKY 2x2,5 6m — M2.3.9 — P2 — Ltot=96m

obwód nr 4 — LINIA P4 — C2A–1P — Projekt. kable rev. 2 — YKY 2x4 — –96m–

M2.4.1 — YKY 2x2,5 6m — M2.4.2 — YKY 2x2,5 6m — M2.4.3 — YKY 2x2,5 6m — M2.4.4 — YKY 2x2,5 6m — M2.4.5 — YKY 2x2,5 6m — M2.4.6 — YKY 2x2,5 6m — M2.4.7 — YKY 2x2,5 6m — M2.4.8 — YKY 2x2,5 6m — M2.4.9 — P2 — Ltot=94m

obwód nr 5 — LINIA P5 — C2A–1P — Projekt. kable rev. 2 — YKY 2x4 — –102m–

M2.5.1 — YKY 2x2,5 6m — M2.5.2 — YKY 2x2,5 6m — M2.5.3 — YKY 2x2,5 6m — M2.5.4 — YKY 2x2,5 6m — M2.5.5 — YKY 2x2,5 6m — M2.5.6 — YKY 2x2,5 6m — M2.5.7 — YKY 2x2,5 6m — M2.5.8 — YKY 2x2,5 6m — M2.5.9 — P2 — Ltot=100m

obwód nr 6 — LINIA P6 — C2A–1P — Projekt. kable rev. 2 — YKY 2x4 — –117m–

M2.6.1 — YKY 2x2,5 6m — M2.6.2 — YKY 2x2,5 6m — M2.6.3 — YKY 2x2,5 6m — M2.6.4 — YKY 2x2,5 6m — M2.6.5 — YKY 2x2,5 6m — M2.6.6 — YKY 2x2,5 6m — M2.6.7 — YKY 2x2,5 6m — M2.6.8 — YKY 2x2,5 6m — M2.6.9 — YKY 2x2,5 6m — M2.6.10 — YKY 2x2,5 6m — M2.6.11 — P2 — Ltot=127m

obwód nr 7 — LINIA P7 — C2A–1P — Projekt. kable rev. 2 — YKY 2x4 — –69m–

M2.7.1 — YKY 2x2,5 8m — M2.7.2 — YKY 2x2,5 10m — M2.7.3 — YKY 2x2,5 9m — M2.7.4 — YKY 2x2,5 9m — M2.7.5 — YKY 2x2,5 9m — M2.7.6 — YKY 2x2,5 9m — M2.7.7 — YKY 2x2,5 9m — M2.7.8 — YKY 2x2,5 9m — M2.7.9 — YKY 2x2,5 9m — M2.7.10 — P2 — Ltot=100m

szafka ośw. ulicznego TO

10/25

YKYżo 5x2,5mm²

LINIA A9 — 180m — 16A–1P

typ 2 — DEHNguard M 275–2P — R≤10Ω

obwód nr 8 — LINIA P8 — C6A–2P 0,03A–A — Projekt. kable rev. 2 — YKY 3x4 — –88m–

D2.8.1 — YKYżo 3x2,5 6m — D2.8.2 — YKYżo 3x2,5 6m — D2.8.3 — YKYżo 3x2,5 6m — D2.8.4 — YKYżo 3x2,5 7m — D2.8.5 — YKYżo 3x2,5 7m — D2.8.6 — YKYżo 3x2,5 6m — D2.8.7 — YKYżo 3x2,5 7m — D2.8.8 — YKYżo 3x2,5 6m — D2.8.9 — YKYżo 3x2,5 7m — D2.8.10 — P — Ltot=96m — R≤10Ω

rezerwa obwód nr 9 — LINIA P9 — C2A–1P

rezerwa obwód nr 10 — LINIA P10 — C2A–1P

ELEWACJA SZAFY OŚWIETLENIOWEJ TOP1





M — iluminacja placu: THORN 96257228 D-CO R LED MINI 1x1,2W/230V~, kl. II, IP68, IK10, WHI 3K CL 69 szt.

D — iluminacja placu: THORN 96257240 D-CO R LED MAXI 6x1,2W/230V~, kl. I, IP67, IK10, WHI 3K CL 10 sztuk

P — PUSZKA PRZYŁĄCZENIOWO–ODGAŁĘŹNA, IP68, KL.II (DOSTARCZANA W KOMPLECIE Z OPRAWĄ)

P2 — PUSZKA PRZYŁĄCZENIOWO–ODGAŁĘŹNA Z ZASILACZEM, IP68, KL.II (DOSTARCZANE W KOMPLECIE Z OPRAWĄ)

CAŁE OKABLOWANIE PROWADZIĆ W RURACH OSŁONOWYCH HDPE fiz=40/fiw=32 DWUŚCIENNYCH KARBOWANYCH GIĘTKICH. PRZED UCIĘCIEM KABLA ZMIERZYĆ FAKTYCZNĄ WYMAGANĄ JEGO DŁUGOŚĆ.

PRZY KAŻDEJ OPRAWIE ZAMONTOWANA BĘDZIE PUSZKA PRZYŁĄCZENIOWO–PRZELOTOWA.

WSZYSTKIE ZABEZPIECZENIA W SZAFCE TOP1 O CHARAKTERYSTYCE C.

WSZYSTKIE KABLE W ZIEMI ŁĄCZONE BĘDĄ W PUSZKACH PRZYŁĄCZENIOWO–PRZELOTOWYCH.

opis oznaczenia oprawy posadzkowej:

M2.4.7

- numer kolejny oprawy
- numer obwodu w tablicy TOP2
- numer szafki zasilającej TOP (TOP2)
- typ oprawy

Tytuł projektu: PROJEKT BUDOWLANY PAWILONU WYSTAWOWEGO „ŚCIANA PAMIĘCI" ku czci ofiar „Grudnia '70"

Nazwa i adres obiektu budowlanego: ŚCIANA PAMIĘCI" ku czci ofiar „Grudnia '70" przy pawilonie wystawowym Centrum Dialogu "Przełomy" na Placu Solidarności w Szczecinie - działki nr 10/5, 14/4, 2/5, 15/2 z obrębu 1030 i dz. nr 1 z obrębu 1037

Inwestor: Muzeum Narodowe w Szczecinie, 70-561 Szczecin, ul. Staromłyńska 27

Przedmiot rysunku: Schemat projektowanego oświetlenia posadzkowego - szafka TOP2 | Nr rysunku: ie-1104 (rewizja 2)

Branża	Skala	Data	Faza
ELEKTRYCZNA	-	04. 2014	PROJEKT BUDOWLANY

Projektował	Uprawnienia	Podpis
dr inż. Krzysztof Dębowski	226/98	
Opracował		Podpis
Sprawdził		Podpis
mgr inż. Grzegorz Żmija	SLK/2317/POOE/08	

Opracowanie: CEGROUP Sp. z o.o. Sp. k. 44-100 Gliwice, ul. Kościuszki 1C IV p t 0048 32 444 66 66

Generalny projektant: KWK PROMES arch. Robert Konieczny 40-061 Katowice, ul. Rymera 3/5 t/f 0048 32 206 91 26

A1